

# MUR Depth Sensor

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик глубины MUR Depth Sensor

**Рабочее напряжение** 2,5 – 5,5 В

**Напряжение логики I2C** 2,5 – 3,6 В

**Пиковый ток** 1,25 мА

**Разъем** DF13

**Макс.воздействие на мембрану** 50 бар

**Рабочее давление** 0-30 бар

**Рабочие глубины** 0-300 метров

**Рабочая температура** -20..85 °С

**Интерфейс** I2C



## ОПИСАНИЕ

Датчик глубины — это датчик давления с высоким разрешением, который герметичен и готов к установке в водонепроницаемый корпус на АНПА или ТНПА.

